

RF-Controller E

Contrôleur luminaire RF

Référence 96628009

Application

Le contrôleur de luminaire RF E est un contrôleur sans fil pour surveiller et contrôler les installations d'éclairage en plein air. Il est conçu pour installation sur un mât et il fonctionne en harmonie avec les différentes versions de passerelle et contrôleur de luminaire RF UrbaSens. Ensemble, ils établissent un réseau maillé fiable, sans fil et auto-réparant, qui convient aux luminaires d'extérieur de différentes applications, comme "Routes et rues", "Paysages urbains", "Parkings" et d'autres. Les programmes marche/arrêt et gradation continue programmables à distance sont adaptés aux luminaires qui exploitent la technologie LED ainsi qu'aux sources de lumière classiques reliées à un driver DALI standard.

Par ailleurs, le contrôleur fournit une interface idéale pour contrôler plusieurs dispositifs pour différentes applications urbaines intelligentes.

Aide à l'étude de projets

Le dispositif doit être installé en sécurité sur le mât et le câble préinstallé de 5 m de long connecté doit être acheminé au boîtier de raccordement du luminaire par un orifice situé sur le mât. Tout le matériel d'installation nécessaire accompagne le contrôleur RF E.

L'antenne est intégrée de manière à ce qu'aucune autre ne soit nécessaire. Le positionnement du dispositif doit être décidé en tenant compte d'une bonne connectivité RF.

Démarrage après la connexion au secteur sans mise en service. Le contrôleur sous tension commence automatiquement à communiquer avec les autres passerelles et contrôleurs UrbaSens accessibles. Les réglages par défaut peuvent être changés en utilisant un CMS relié à la passerelle.



Fonctionnement

Ce contrôleur envoie les données et reçoit des instructions de la passerelle par la fréquence radio. Le statut actuel (y compris les mauvais fonctionnements tels que les sources d'éclairage en panne) est signalé par le réseau de fréquence radio à la passerelle et au Web, où les détails peuvent être visionnés à l'aide d'un CMS UrbaSens sur un ordinateur portable, un PC ou un autre appareil à navigateur.

Le contrôleur RF E a une sortie DALI par laquelle les drivers (et les sources de lumière qui y sont reliées) peuvent être mis en marche ou à l'arrêt et gradés de manière continue.

L'horloge astronomique intégrale veille à ce que les points de commutation programmés soient exécutés de manière autonome, même en cas d'interruption des communications. En plus de temps de commutation absolus (avec l'horloge de 24 h), il est également possible de configurer des temps de commutation relatifs (avant/après coucher/lever du soleil).

THORN

RF-Controller E
Contrôleur luminaire RF
Référence 96628009

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation nominale	230VAC 50/60Hz
Tension d'alimentation autorisée	207 - 253VAC 50/60Hz
Consommation électrique	< 2 W
Classe de protection	Classe électrique II
Température ambiante	-20°C à +70°C
Humidité	HR 20 à 90 % sans condensation
Fixation	Fixation sur mât
Protection contre les infiltrations	IP65
Dimensions	110 x 55 x 30mm
Processeur	ARM Cortex-M3 CPU
Déviations de l'horloge en temps réel	Maximum 4 minutes/an
Protection électrique	Protection contre les surcharges et les courts-circuits
Puissance / DALI/1-10 V GPIO	Câble à 4 conducteurs, 5 m de long
Niveau d'éclairage par défaut	Connecteur à 12 broches, grille 1,27 mm
Heures de commutation par défaut	100 % (si n'est pas connecté au réseau RF)
Réseau à mailles sans fil	"ON" au coucher du soleil, "OFF" au lever
Distance maximum proposée entre 2 dispositifs RF	Réseau maillé sans fil auto-réparant 2,4GHz IEEE 802.15.4, puissance de transmission maxi +10 dBm. Portée en champ libre jusqu'à 1 km
Rapport contrôleur RF à passerelle	200m
Sécurité du réseau	200:1
Conformité	128 AES et SSL, sécurité multi-couches avec encodage bout à bout
	RoHS, CE, EN301489-1/3, EN61547, EN55015, EN300328, EN60950, EN50121-5, Trancepteur RF conforme aux normes européennes, américaines et canadiennes (IC)